

DISJUNTOR CAIXA ABERTA LINHA DW45

ACESSÓRIOS:

CONTATOS AUXILIARES

Indicam o estado do disjuntor (Ligado ou Desligado).
Acessório Incluso.

4NA+4NF

Capacidade de Comutação	Tensão	Resistiva	Indutiva
	24Vcc	10A	6A
	125Vcc	0,6A	0,6A
	250Vcc	0,3A	0,3A
	125Vca	10A	6A
	250Vca	10A	6A
	440Vca	5A	6A

ACIONAMENTO MOTORIZADO

Utilizado para carregamento automático das molas do mecanismo de operação do disjuntor. Operacionalizado imediatamente após a abertura do disjuntor, e ao final deste processo um contato auxiliar indica que as molas estão carregadas.
Acessório Incluso.

Tempo de Carregamento Total da Mola	≤5s
-------------------------------------	-----



BOBINA DE FECHAMENTO (REARME)

Permite ligar o disjuntor por meio de comando elétrico a distancia desde que as molas estejam carregadas.
Acessório Não Incluso.

Tensão Nominal (Un)	220Vca	
Tensão de Operação	0,75 a 1,1 x Un	
Consumo	Energização	200VA
	Stand By	8VA
Tempo de Fechamento	≤90ms	



BOBINA DE ABERTURA

Permite desligar o disjuntor por meio de comando elétrico a distância.
Também chamada de Bobina de Disparo.
Acessório Não Incluso.

Tensão Nominal (Un)	220Vca	
Tensão de Operação	0,75 a 1,1 x Un	
Consumo	Energização	200VA
	Stand By	8VA
Tempo de Fechamento	≤90ms	



BOBINA DE SUBTENSÃO

Desliga o disjuntor automaticamente em casos de queda de tensão ou falta de alimentação de comando. Também chamada de Bobina de Mínima Tensão.
Acessório Não Incluso.

Tensão Nominal (Un)	220Vca	
Tensão de Operação	0,65 a 0,85 x Un	
Tensão de Desligamento	0,4 a 0,6 x Un	
Consumo	Energização	200VA
	Stand By	8VA
Tempo de Fechamento	≤50ms	