



▶ Aplicações

Os contatores auxiliares da linha JZC4, são dispositivos eletromecânicos utilizados em manobras de circuitos de comando, intertravamento e sinalização. Esta linha de contatatores não são aplicados em circuitos de potência.

Contatores em conformidade com a norma IEC60947-4-1

Contator Auxiliar 24Vca

Código	Referência			
16056	JZC4-22			
15698	JZC4-31			
16053	JZC4-40			

Contator Auxiliar 110Vca

Código	Referência			
15675	JZC4-22			
11900	JZC4-40			

Contator Auxiliar 220Vca

Código	Referência			
11891	JZC4-22			
11892	JZC4-31			
11893	JZC4-40			
13831	JZC4-04			

Contator Auxiliar 380Vca

Código	Referência
15742	JZC4-22

▶ Características Gerais

Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	660Vca		
Bobinas Disponíveis	24Vca 110Vca 220Vca 380Vca 440Vca		
Durabilidade Mecânica	10.000.000 Ciclos		
Durabilidade Elétrica	1.000.000 Ciclos		
Altitude Máxima de Operação	2.000 m		
Temperatura Ambiente	-20°C a +50°C		
Norma	IEC 60947-4-1		

▶ Dados Técnicos



			JZC4-22	JZC8-31	JZC8-40	JZC8-04
Corrente Nominal (A)		9				
Configuração		2NA+2NF	3NA+1NF	4NA	4NF	
	lemax (A)		9			
AC3 Potência (kW)	Potência	220Vca	2,2			
	(kW)	380Vca	4			
AC4	lemax (A)		8			
AC4	4 le=Ith (A) Resistiva		10			

▶ Dimensões (mm):

